


## Fonctions logicielles affichées à l'écran de votre téléphone


- «bis» : Affiche les derniers numéros composés.
- «rép» : Affiche le répertoire du téléphone.
- «renvoi» : Permet de faire un renvoi d'appel vers un fixe ou un mobile.
- «npd» : Fonction «Ne pas déranger», cette fonction empêche le téléphone de sonner.
- «dar» : Dernier Appel Reçu (manqué ou pris).

## Touches du téléphone


- Messagerie (1) : Permet d'accéder directement à la messagerie de la ligne IP.
  - Configuration (2) : Affiche le menu de configuration du téléphone.
  - Muet (3) : Le voyant s'illumine lorsqu'il est activé. Coupe le micro, aucun son n'est transmis à l'interlocuteur.
  - Casque (4) : Le voyant s'illumine lorsqu'il est activé. Bascule l'appel vers le casque (casque en option).
  - Haut-parleur (5) : Le voyant s'illumine lorsqu'il est activé. Bascule le son vers le haut parleur du téléphone. Même fonctionnement que la touche casque.
  - Mise en attente (6) : Met en attente le correspondant. Celui-ci entendra la musique d'attente paramétrée.
  - Barre de réglage du volume (7) : Augmente ou diminue le volume d'écoute du téléphone.
- Lorsque vous êtes dans le menu de configuration du téléphone, vous pouvez le quitter à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche de configuration 

## Utilisation des fonctions standards

### Répertoire :

- Pour ajouter une nouvelle entrée, appuyez sur la touche configuration  puis sur 1 (répertoire) puis sur 1 (nouvelle entrée) ou le bouton logiciel «ajout».
- Il vous suffit de renseigner le nom et le numéro du nouveau contact. Le champ «son» permet de définir une sonnerie lorsque ce contact vous appellera. Sauvegardez la fiche à l'aide du bouton logiciel «sauver».

### Numérotation rapide :

- Vous paramétrez des raccourcis vers vos contacts (postes internes ou numéros publics) sur les touches de numérotation de 2 à 9.
- Pour ajouter/modifier un numéro rapide :
- Appuyez sur la touche configuration 
  - Sélectionnez la ligne 2 avec la touche de navigation et appuyez sur sélect.
  - Ensuite faire édit pour la touche 2.
  - Rentrez le numéro de téléphone et appuyez sur ok.
  - Faites de même pour les touches de 3 à 9.

### Transfert d'appels :

- Lors d'un appel actif :
- Appuyez sur la touche transf ou transLX.
  - L'appel est mis en attente et une nouvelle ligne est ouverte pour composer le numéro à appeler.
  - Entrez le N° auquel transférer l'appel puis faire comp et attendre la sonnerie.
  - Appuyez sur transf pour valider le transfert d'appel.


### Conférence :

- Lors d'un appel actif :
- Appuyez sur conf.
  - L'appel est mis en attente et une nouvelle ligne est ouverte pour composer le N°.
  - Entrez le N° de la 3ème personne puis comp et une fois en ligne, appuyez sur conf.
- Les 3 personnes sont en communication.
- Si le poste 1 appui sur jointure, il quitte la conférence et les deux autres personnes restent en communication.

Équipement recommandé par Selfone



### Historique des appels :

- Pour afficher la liste des appels du téléphone :
- Appuyez sur la touche configuration 
  - Sélectionnez la ligne 3 avec la touche de navigation et appuyez sur sélect.

- Vous pouvez sélectionner soit :
- La liste de rappel (appel entrant).
  - Les appels pris (appel émis).
  - Les appels en absence (appel entrant non répondu).

Une fois dans la liste de votre choix, vous avez la possibilité de composer le N°, de le supprimer dans la liste, de l'éditer pour une modification du numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.